

## CAPTURE DES FRELONS ASIATIQUES : FABRICATION D'UN PIEGE SELECTIF

### INFORMATIONS

Date de piégeage de printemps : **du 1<sup>er</sup> Avril au 15 mai**  
Votre piège ne doit pas être destructeur pour le reste de la biodiversité...

---

Signalez vos pièges à votre référent (mairie) afin de pouvoir mesurer l'impact du piégeage sur la population de Frelon Asiatique en Cap-Sizun.

---

Pendant cette période **du 1<sup>er</sup> Avril au 15 mai** : relevez votre piège une fois par semaine, changez l'appât, vérifiez ce que vous piègez.

---

Si vous constatez la présence d'un nid : soyez prudent !  
Appelez votre mairie pour le faire détruire, n'intervenez jamais seul !!!

---



# CAPTURE DES FRELONS ASIATIQUES : FABRICATION D'UN PIEGE SELECTIF

## Matériels nécessaires :

2 bouteilles plastiques rigides de 1.5 L. Un cutter ou des ciseaux. Un fil de fer de 40 cm environ. Un fer à souder ou une pointe (100-110) chauffée sur le gaz.



1 – Prenez deux bouteilles de 1.5 L



2 - Coupez la partie supérieure de la première bouteille pour former un entonnoir



3 – Emboitez l'entonnoir dans la bouteille



4 - Prenez la deuxième bouteille et découpez-la à chaque extrémité afin que cette partie vous serve de toit à votre piège et faites une ouverture du diamètre de votre bouteille.



5 – Placez le toit au-dessus de l'entonnoir afin d'éviter que votre piège ne devienne un « pluviomètre ».



6 – Réalisez, à l'aide d'un fer à souder ou d'une pointe chaude des trous de 5 à 5.5 mm entre la chambre de piégeage et l'entonnoir pour laisser les insectes non ciblés s'échapper.



7 – Avant de finaliser votre piège, afin d'éviter la noyade d'autres espèces, placez des galets au fond de votre piège : « perchoir à insectes ». Percez deux petits trous l'un en face de l'autre dans lequel vous passez un fil de fer de 40 cm qui servira d'anse.



8 – Placer l'appât (1/3 vin blanc + 1/3 bière + 1/3 de crème de cassis / grenadine) dans le piège en dessous du niveau des galets. Placez le à 1.50 mètre du sol dans votre jardin.

**VOTRE PIEGE EST PRÊT A FONCTIONNER !**